



3-360-1212
**携帯型ガスモニタ GX
 - 6100 乾電池仕様
 G000E300D0
 00**



**標準価格(税抜)
 ¥208,000
 (税込：¥228,800)**

●高性能ガスセンサを搭載した携帯型ガスモニタです。

| | |
|-------------|--|
| 検知対象ガス | シアン化水素 |
| 表示範囲 | 0~15.0ppm |
| 分解能 | 0.1ppm |
| 警報設定値 | 第一警報：5.0ppm 第二警報：10.0ppm 第三警報：10.0ppm TWA：OFF STEL：4.7ppm OVER：15.0ppm |
| 濃度表示 | LCDデジタル（フルドットディスプレイ） |
| 検知方式 | ポンプ吸引式 |
| 吸引流量 | 0.45L/min以上（オープン流量） |
| 各種表示 | 時計表示 電池残量表示 動作状態表示 |
| 表示言語 | 16言語 |
| ブザー音量 | 約95dB（発生源から30cmの平均値、プロテクトカバー装着時） |
| ガス警報表示 | ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動 ガス濃度表示点滅 振動 |
| ガス警報復帰動作 | 自己保持 自動復帰（初期設定：自己保持） |
| 故障警報 | 流量異常 システム異常 センサ異常 電池電圧低下 調整不良 日時異常 |
| 故障警報表示 | ランプ点滅 ブザー断続 内容表示 |
| 故障警報復帰動作 | 自己保持 |
| パニック警報表示 | 予備警報：ランプ点滅 ブザー断続（予備警報） 本警報：ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動 |
| パニック警報復帰動作 | 自己保持 |
| マンダウン警報表示 | 予備警報：ランプ点滅 ブザー断続（予備警報） 本警報：ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動 |
| マンダウン警報復帰動作 | 自動復帰 |
| 電源 | 電池ユニット（単3アルカリ電池×3） BUD-6100 |
| 連続使用時間 | 約8時間（25℃、無警報、無照明の場合） |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

| | |
|--------|---|
| 使用温度範囲 | -20~50°C (急変なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH (結露なきこと) |
| 使用圧力範囲 | 80~120kPa (防爆適用範囲: 80~110kPa) |
| 防塵防水 | IP67相当 (配管除く) |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造 |
| 防爆等級 | Ex ia IIC T4 Ga |
| 規格 | CEマーキング |
| 大きさ | 約70×56×201mm |
| 重量 | 約450g |
| 付属 | プロテクトカバー ハンドストラップ テーパーノズル ベルトクリップ 保護フィルム 単3アルカリ電池×3 |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。