



3-360-1219  
**携帯型ガスモニタ GX**  
**— 6100 乾電池仕様**  
**GD100000D0**  
**00**



標準価格(税抜)  
**¥208,000**  
 (税込：¥228,800)

●高性能ガスセンサを搭載した携帯型ガスモニタです。

|             |  |
|-------------|--|
| 検知対象ガス      | メタン（%LEL）メタン（vol%）酸素   |
| 表示範囲        | メタン：0～100%LEL メタン：0～100vol% 酸素：0～40.0%   |
| 分解能         | メタン：1%LEL メタン：1vol% 酸素：0.1%  |
| 警報設定値       | メタン/第一警報：10%LEL 第二警報：50%LEL 第三警報：50%LEL OVER：100%LEL メタン/<br>OVER：100vol% 酸素/第一警報：19.5% 第二警報：18.0% 第三警報：25.0% OVER：40.0% |
| 濃度表示        | LCDデジタル（フルドットディスプレイ）   |
| 検知方式        | ポンプ吸引式   |
| 吸引流量        | 0.45L/min以上（オープン流量）  |
| 各種表示        | 時計表示 電池残量表示 動作状態表示   |
| 表示言語        | 16言語   |
| ブザー音量       | 約95dB（発生源から30cmの平均値、プロテクトカバー装着時）   |
| ガス警報表示      | ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動 ガス濃度表示点滅 振動  |
| ガス警報復帰動作    | 自己保持 自動復帰（初期設定：自己保持）   |
| 故障警報        | 流量異常 システム異常 センサ異常 電池電圧低下 調整不良 日時異常   |
| 故障警報表示      | ランプ点滅 ブザー断続 内容表示   |
| 故障警報復帰動作    | 自己保持   |
| パニック警報表示    | 予備警報：ランプ点滅 ブザー断続（予備警報） 本警報：ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動   |
| パニック警報復帰動作  | 自己保持   |
| マンダウン警報表示   | 予備警報：ランプ点滅 ブザー断続（予備警報） 本警報：ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動   |
| マンダウン警報復帰動作 | 自動復帰   |
| 電源          | 電池ユニット（単3アルカリ電池×3）BUD-6100   |
| 連続使用時間      | 約8時間（25℃、無警報、無照明の場合）   |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

|        |   |
|--------|---|
| 使用温度範囲 | -20～50℃（急変なきこと）                                     |
| 使用湿度範囲 | メタン%LEL・酸素：10～90%RH メタンvol%：0～95%RH（結露なきこと）         |
| 使用圧力範囲 | 80～120kPa（防爆適用範囲：80～110kPa）                         |
| 防塵防水   | IP67相当（配管除く）  |
| 防爆構造   | 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造                                   |
| 防爆等級   | Ex da ia IIC T4 Ga                                  |
| 規格     | CEマーキング   |
| 大きさ    | 約70×56×201mm  |
| 重量     | 約450g   |
| 付属     | プロテクトカバー ハンドストラップ テーパーノズル ベルトクリップ 保護フィルム 単3アルカリ電池×3 |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。