



3-360-1235  
**携帯型ガスモニタ GX**  
**－6100 充電電池仕様**  
**GD100000LO**  
**00**



**標準価格(税抜)**  
**¥228,000**  
**(税込：¥250,800)**

- 高性能ガスセンサを搭載した携帯型ガスモニタです。
- 一度の充電で約28時間使用可能です。

※パニック警報およびマンダウン警報は、初期設定ではOFF（無効）です。使用する場合は設定を有効に変更する必要があります。

※国内防爆仕様では、東芝製LR6T（JE）3本を使用可能です。

※使用湿度範囲は搭載するセンサにより異なる場合があります。

|          |  |
|----------|--|
| 検知対象ガス   | メタン（%LEL）メタン（vol%）酸素   |
| 表示範囲     | メタン：0～100%LEL メタン：0～100vol% 酸素：0～40.0%   |
| 分解能      | メタン：1%LEL メタン：1vol% 酸素：0.1%  |
| 警報設定値    | メタン/第一警報：10%LEL 第二警報：50%LEL 第三警報：50%LEL OVER：100%LEL メタン/<br>OVER：100vol% 酸素/第一警報：19.5% 第二警報：18.0% 第三警報：25.0% OVER：40.0% |
| 濃度表示     | LCDデジタル（フルドットディスプレイ）   |
| 検知方式     | ポンプ吸引式   |
| 吸引流量     | 0.45L/min以上（オープン流量）  |
| 各種表示     | 時計表示 電池残量表示 動作状態表示   |
| 表示言語     | 16言語   |
| ブザー音量    | 約95dB（発生源から30cmの平均値、プロテクトカバー装着時）   |
| ガス警報表示   | ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動 ガス濃度表示点滅 振動  |
| ガス警報復帰動作 | 自己保持 自動復帰（初期設定：自己保持）   |
| 故障警報     | 流量異常 システム異常 センサ異常 電池電圧低下 調整不良 日時異常   |
| 故障警報表示   | ランプ点滅 ブザー断続 内容表示   |
| 故障警報復帰動作 | 自己保持   |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

|             |   |
|-------------|---|
| パニック警報表示    | 予備警報：ランプ点滅 ブザー断続（予備警報） 本警報：ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動          |
| パニック警報復帰動作  | 自己保持  |
| マンダウン警報表示   | 予備警報：ランプ点滅 ブザー断続（予備警報） 本警報：ランプ点滅 ブザー連続変調鳴動          |
| マンダウン警報復帰動作 | 自動復帰  |
| 電源          | リチウムイオン電池ユニット BUL-6100                              |
| 連続使用時間      | 約28時間（25℃、無警報、無照明の場合）                               |
| 使用温度範囲      | -20～50℃（急変なきこと）                                     |
| 使用湿度範囲      | メタン%LEL・酸素：10～90%RH メタンvol%：0～95%RH（結露なきこと）         |
| 使用圧力範囲      | 80～120kPa（防爆適用範囲：80～110kPa）                         |
| 防塵防水        | IP67相当（配管除く）  |
| 防爆構造        | 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造                                   |
| 防爆等級        | Ex da ia IIC T4 Ga                                  |
| 規格          | CEマーキング   |
| 大きさ         | 約70×56×201mm  |
| 重量          | 約500g   |
| 付属          | プロテクトカバー ハンドストラップ テーパーノズル ベルトクリップ 保護フィルム 充電器/ACアダプタ |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。