



3-312-0937

ファンクションジェネレーター

AFG-3032

標準価格(税抜)

¥348,000

(税込：¥382,800)

- 最高周波数(正弦波及び方形波)：AFG-3031/3032：30MHz、AFG-3022：20MHz
- 基本波形：正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC
- 任意波形：最大250MS/s、垂直分解能16ビット、メモリ8Mポイント
- パルス：デューティー設定は、0%～100%（拡張モード）の設定が可能
- 最大6台までの同期運転（デジチェーン接続時）で多チャンネル連動が可能
- チャンネル連動：2CHモデルは、周波数/振幅カップリング、CHトラッキング、位相設定可能
- 入出力端子の信号グラウンドをシャーシグラウンドから絶縁、2チャンネル機種はチャンネル間も絶縁
- インターフェース：USB・LAN標準装備。オプションにてGP-IB対応可能

周波数帯域	1μHz～30MHz
最高周波数	正弦波/方形波：30MHz パルス波：25MHz ランプ波/三角波：1MHz
周波数分解能	1μHz
最高サンプルレート（任意波形）	250MS/s
繰り返しサンプルレート（任意波形）	125MHz
分解能（任意波形）	16bits
波形長（任意波形）	8Mポイント
CH数	2

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.