



3-350-0437

Wi-Fi ワットチェッカー RS-WFWATCH 1



標準価格(税抜)
¥7,800
(税込：¥8,580)

- 電気製品の今の消費電力を簡単測定
- Wi-Fi経由でネットワーク接続、外出先から確認
- 消費電力や消費電力量など5種類のデータを計測
- 約50ヶ月分(日換算)の消費電力量を本体に保存
- 電力消費を継続して計測できるリアルタイム計測
- リモートで電源をON/OFF可能
- 測定データをCSVファイルに書き出し可能
- 接続した家電を雷サージから守る雷ガード機能
- 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能

対応スマートフォン・タブレット	iOS 11以降/Android 8.0以降 Windows 8.1/10(Anniversary Update以降)/11 ※Wi-Fi接続に対応している必要があります。※最新のiOS/Android/バージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。
対応環境	Wi-Fi ルーターが設置され、使用可能なこと ※本製品は、固定IPアドレス環境では使用できません。DHCPサーバー機能が動作しているルーター環境でのみ、ご使用いただけます。
無線部	準拠規格/IEEE 802.11 b/g/n 周波数帯域/2.4GHz帯 セキュリティー/WPA WPA2 Wi-Fi設定方法/WPS 手動
ON/OFFボタン	短押し ON/OFF
Resetボタン	長押し(3秒)WPSモード
WPSボタン	長押し(7秒)RESET
定格電流	15A
定格電圧	100V 50/60Hz
プラグ仕様	2P

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

差込口	1口
表示項目/表示範囲	消費電力(W)／10W～1500W±3%、1 W～10W±5% 電流(A/mA)／1 A～15A±3%、100mA～1 A ±5% 電圧(V)／90V～110V±3% 消費電力量(kWh/Wh)／0Wh～1,300、000kWh 測定経過時間(日/時/分)／0分～1500日23時間59分
消費電力	1.2W 0.6W(待機時)
雷ガード機能	最大瞬時電流／3500A バリスタ電圧／470V 制限電圧／775V(25A) 最大サージ電圧／6000V(UL1449)
動作環境	温度／10～40℃ 湿度／20～80%（結露なきこと）
セット内容	本体 セットアップガイド
材質	ABS樹脂
外寸	55×37×95mm
重量	約130g

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。